

FOUR

4-FMTBT3.2

BLUETOOTH KÄED-VABAD AUTOKOMPLEKT + FM -SAATJA

BASSBOOST, QC 3.0 ja PD 3.0

Lühituvustus

Täname, et valisite meie Bluetooth FM-saatja. See seade voogestab muusikat ja edastab kõne otse teie Bluetooth-seadmest auto FM-stereosüsteemi. Sisseehitatud mikrofoni pakub hämmastavat käed-vabad funktsiooni, samuti on sellel USB-pesa, mis võimaldab teil nautida oma autosüsteemiga lemmik MP3- ja WMA-lugusid. Palun lugege enne seadme kasutamist juhised hoolikalt läbi. Loodetavasti muudab see seade teie sõidud huvitavamaks ja turvalisemaks.

Pakendi sisu:

- Bluetooth-seade
- Kasutusjuhend

Tehnilised andmed:

- Bluetooth versioon: V5.0
- Bluetooth protokoll: AVRCP, HFP, A2DP
- Sagedusvahemik: 87.5-108.0MHz
- Sageduse stabiilsus: ±10 ppm
- Toote sisend: 12-24 V
- Muusika vormingud: MP3, WMA
- USB-seade (maksimaalne maht): 32 GB
- Toote koguväljund: 5V / 4.8A (QC 3.0 ja PD 3.0 5V / 3A, 9V / 20, 12V / 1.5A)
- Materjal: ABS

Funktsioonid:

1. Edastab telefonikõne juhtmevabalt Bluetooth-telefonilt auto FM-stereosüsteemile
2. Lülitab kõnede vastuvõtmisel automaatselt muusika mängimise olekust kõnerežiimi
3. Ühe nupuga BASSBOOSTi täiustatud funktsioon
4. Integreeritud mikrofoni
5. Kaks USB-väljundit 5V / 4.8A ja QC 3.0 / PD 3.0
6. Toetatud USB-seadetele
7. Tugev ja elegantne disain ja LED-ekraan.
8. Sisse lülitamisel tuvastab auto aku pinget

Ühilduvus:

Seda seadet saab siduda käed-vabad komplektina mis tahes ühilduva Bluetooth 2.1 või uuema versiooniga seadmetega.

Hoiatused:

Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Selle toote ebaõige kasutamine võib seda või lisaseadet kahjustada.

Toodete korrektse toimimise tagamiseks ärge kunagi kasutage seda järgmistel tingimustel:


1. Niisked tingimused või vee all.
2. Kütteseadme või kõrge temperatuuriga seadmete lähedal.
3. Otsese ja tugeva päikesevalgusega käes.
4. Kohtades, kus see võib maha kukkuda.
5. Ärge kunagi avage toodet ilma nõuetekohase loata, vastasel juhul võib see garantii tühistada.
6. BASSBOOST- kui kasutate seda funktsiooni ja kuulete moonutatud heli, on FM-saatja helitase liiga kõrge. Tavaliselt võib mobiiliseadme helitaseme reguleerida maksimaalsele ja FM-saatja tasemele vahemikus VOL 26-30. Näiteks kui muusika kuulamisel on "S"-helid moonutatud, tähendab see, et FM-saatja helitase on liiga kõrge.

Kasutusjuhised

FM-saatja ühenduse seadistamine:

1. Ühendage seade oma sõiduki sigaretisüütaja või toitepesaga.
2. Häälestage raadio kasutamata FM -sagedusele, seejärel sobitage seadme sagedus

Sageduse häälestamine




3. Sisestage USB-pesasse USB-seade, mis sisaldab MP3/WMA-faile

See mängib ja edastab faili automaatselt.


(Muusika hõlpsaks juhtimiseks järgige allolevat joonist, helitugevuse muutmiseks vajutage Volume, loo valimiseks vajutage Track).

Taasesitus/paus



Kirjeldus







- 1 USB pesa (5V/1A)
- 2 Mikrofon
- 3 PD18W laadimispesa
- 4 LED ekraan
- 5 QC3.0 laadimispesa
- 6 Viiesuunaline nupp (helistamine, eelmine, järgmine, üles, alla)
- 7 Sisse/välja lüliti
- 8 BASSBOOST nupp
- 9 Toite pesa



Bluetooth funktsiooni kasutamine:

1. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel peate oma mobiiltelefoni selle seadmega siduma. Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon, seejärel otsige uut seadet. Kui mobiiltelefon tuvastab selle seadme (nimega "FMTBT3.2"), luuakse ühendus tavaliselt automaatselt ega nõua parooli, kuid vajadusel (mõne mobiiltelefoni erinõue) palun kasutage parooli "0000".
2. Muusika esitusrežiimis lülitub seade sissetuleva kõne korral automaatselt telefonirežiimi. Kui muusika peatatakse 10 sekundi pärast, lülitub muusika allikas automaatselt USB-seadmele.

Bluetooth kõned

1. Vajutage  sissetulevale kõnele vastamiseks, vajutage  ja hoidke sissetulevast kõnest keeldumiseks 3 sekundit all.
2. Vajutage  kõne katkestamiseks.
3. Vajutage  viimase numbri automaatseks valimiseks, vajutage kaks korda  valimise tühistamiseks.
4. Kõne ajal vajutage  ja hoidke privaatvestluse aktiveerimiseks 3 sekundit all.